

CNV POWER Serisi

10-300 KVA FREKANS KONVERTÖRÜ

3:3

FAZ



VFI
TYPE

UPS ONLINE



TOWER

PF=
0,8

GÜÇ FAKTÖRÜ

LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış Bypass
Açılışta Kendini Test Etme
Gelişmiş Akü Yönetimi (ABM)
Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
Jeneratör Uyumlu
USB & RS232 Haberleşme Portu
Paralleleme (Opsiyonel)
50/60/400 Hz

LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
Yüksek Frekans True Double-Conversion
Mikroişlemci Teknolojisi (CPU)
Geniş Giriş Voltaj Aralığı
Çıkış Güç Faktörü 0.8
Otomatik Frekans
İnverter Çıkışında Galvanik İzolasyon Trafosu
(Opsiyonel)



OFİS



ACİL DURUM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ

City Electric ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

CityElectric
Finan Sistemleri



CNV POWER Serisi 10-300 kVA FREKANS KONVERTÖRÜ

MODEL						
Kapasite	10 - 300 kVA					
GİRİŞ						
Giriş Gerilim	380 / 400 / 415 VAC, (3Ph+N+PE) -%20 +%20					
Çalışma Voltaj Aralığı	304 - 450 VAC					
Çalışma Frekans Aralığı	50 Hz: 47,5-52,5 Hz; 60 Hz: 57,5-62,5 Hz ± %5					
Güç Faktörü	> 0.97 (%100 Yükte)					
ÇIKIŞ						
Çıkış Gerilimi	380V VAC - Seçilebilir					
Voltaj Regülasyonu	±%1					
Frekans Aralığı	50 Hz / 60 Hz / 400 Hz					
Frekans (Akü Modu)	50 Hz ±0.1 Hz veya 60 Hz ±0.1 Hz					
Tepe Faktörü	3:1 (Max)					
Harmonik Distorsiyon	<%3 THD (Doğrusal Yük); <=%5 THD (Doğrusal Olmayan Yük)					
Dalga Şekli	Tam Sinüs					
VERİM						
Online Mod	≥%94					
AKÜ						
Akü Gerilimi	540 - 648 VDC					
Tipik Şarj Süresi	6 - 8 Saat					
GÖSTERGELER						
LCD	Yük Seviyesi, Akü Seviyesi, AC Modu, Akü Modu ve GENEL Hata					
ALARMLAR						
Akü Modu	4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı					
Düşük Akü	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı					
Aşırı Yük	1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı					
GENEL Hata	Sürekli Sesli Uyarı					
ÇEVRESEL						
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C					
Bağıl Nem	0 ~ 90% (Yoğunlaşmayan)					
Gürültü Seviyesi	≤55 dB (1m)					
HABERLEŞME						
RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel)	Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8/10, Linux, Free BSD ve Mac					
SNMP (Opsiyonel)	SNMP Yöneticisi ve Web Tarayıcı İle Güç Yönetimi					
BOYUTLAR & AĞIRLIK						
Boyutlar WxDxH (mm)	560 x 900 x 1300					
Net Ağırlık (kg)	165	180	190	245	275	300

City Electric ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.